



领先的火灾监控/数字通信服务商。  
Leading fire monitoring Digital communications  
service providers.

## 产品简介

常开防火门监控器由常开防火门监控模块和分体式电动闭门器组成。



## 产品功能

- 监测各个防火门开启、关闭、故障状态；
- 适用于单扇常开防火门和双扇常开防火门的监控；
- 可接受消防中心的监控器发出的指令，自动关闭防火门；
- 为分体式电动闭门器提供DC24V电源和反馈信号；
- 具有自检功能，发生故障时发出声光报警，并上传消防中心；
- 由二总线或外部24V电源独立供电；
- 二总线通讯功能，将工作状态反馈消防中心的监控器。

## 主要技术参数

产品型号	ZC-FD-MS/D	ZC-FD-MS/D2
适用门型	单开防火门使用	双开防火门使用
符合标准	GB 29364-2012《防火门监控器》	
工作电压	DC12~24V，采用监控器或区域分机进行供电	
工作功率	≤0.5W	
工作电流	20mA	
通信方式	二总线（无极性）	
线缆要求	NH-RVS 2x1.5mm <sup>2</sup> /NH-RVS 2x2.5mm <sup>2</sup> （电源/通讯）	
点位及配置	ZC-FD-MS/D:单扇防火门应安装一只分体式监控模块，外接一套六线制分体式电动闭门器。 ZC-FD-MS/D2:双扇防火门应安装一只分体式监控模块，外接二套六线制分体式电动闭门器。	
显示功能	LED灯显示	
安装方式	安装于门上方，86盒安装	



## 外形及安装尺寸

